


GROTHE Funkgong Set (Sender u. Empfänger) Reichweite 500m, MISTRAL 200M
Art. Nr. G43305

- Spannungsversorgung: 4x1,5V Typ LR14/C nicht im Lieferumfang
- 17 Melodien
- 17-fache Rufunterscheidung
- Lautstärke: max. 86 dB(A)
- Montageart: Aufputz
- max. Sendereichweite Freifeld: 500 m
- 20 Sender anlernbar
- Lautstärke stufenlos regelbar
- Abmessungen Empfänger (B x H x T): 150 x 115 x 38 mm

Funkgong-Set, Reichweite 500m, 17 Melodien 86dB(A), kein Eingang für 8-12V AC/DC Rufweitschaltung, weiß/silber, 150 x 115 x 38 mm

Technische Information

Gehäusefarbe	sonstige	Stromaufnahme	0,3 A
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Batterie eingebaut	Nein
Lautstärke	86 dB	Montageart	Aufputz
Nennspannung	6 V	Breite in Teilungseinheiten	6,38
Schutzart (IP)	IP20	Drahtlos	Ja
Schutzart (NEMA)	1	Max. Reichweite	500 m
Stromart	DC	EAN	4011459433055

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	G43385	Relaisbox
Zubehör	G43480	Repeater
Zubehör	G43441	Zusatztaste
Zubehör	G43443	UP-Sender